



GE Interlogix

CONTROLS & COMMUNICATION

ARITECH

Advisor CD 3402 Plus Centrale d'alarme



- Centrale d'alarme commandée par clavier LCD sur bus, homologuée NFA2P type 1
- Possibilité de monter 4 claviers à distance sur bus 4 fils
- Centrale d'alarme 6 zones, extensible à 10
- Capacité max. 10 zones à résistance fin de ligne
- Entrées de zones programmables (vol, agression, sabotage, incendie, zone entrée/sortie, etc.)
- Possibilité de boucles mixtes détection et autoprotection sur chaque zone
- 4 sorties programmables / 1 sortie relais
- 11 codes de 4-6 chiffres :
 - 8 codes utilisateurs
 - 1 code contrainte
 - 1 code ingénieur
 - 1 code téléchargement
- Mémorisation de 150 événements, avec date et heure
- Possibilité de téléchargement avec transmetteur RD 62

Zones librement programmables

Toutes les entrées de zones sont librement programmables en zone d'alarme vol, zone antisabotage, zone agression, zone incendie, zone entrée/sortie, zone clé, zone technique.

Indication d'alarme et sabotage distincte

Une indication d'alarme et sabotage distincte peut, le cas échéant, être configurée sur chaque entrée de zone de la centrale. Cette option permet de limiter le câblage.

Détecteurs de chocs à Inertie

Des détecteurs de chocs à Inertie peuvent être utilisés directement sur les zones 1 à 4. Les zones peuvent être programmées en niveaux attaque brutale et comptage d'impulsion; une option permet de mémoriser tout niveau de choc ayant généré une alarme dans la mémoire "ingénieur".

Description littérale

Une description littérale de chaque zone peut être programmée librement sur la centrale.

150 événements

La centrale peut mémoriser 150 événements, avec indication de la date et de l'heure.

Codes

Onze codes de 4-6 chiffres sont disponibles :

- 8 codes utilisateurs
- 1 code contrainte
- 1 code ingénieur
- 1 code téléchargement

Compteur de code programmable pour le code utilisateur 8.

Téléchargement

Equipée du transmetteur RD 62, la centrale CD 3402 Plus présente des fonctions complètes de téléchargement sécurisé :

- Programmation/diagnostic à distance
- Rapports d'événements
- Affichage de messages sur claviers

La CD 3402 Plus possède 6 entrées de zones programmables; ce nombre peut être porté à 10 au moyen d'un clavier à distance CD 3048/3049 possédant 4 zones. La centrale peut accueillir un maximum de 4 claviers à distance; ceux-ci peuvent être montés à divers endroits de l'installation et raccordés vers la centrale à l'aide d'un câble à 4 conducteurs.



CD3402 Plus



GE Interlogix

CONTROLS & COMMUNICATION

ARITECH

**Advisor CD 3402 Plus
Centrale d'alarme**

→ **Caractéristiques techniques**

Alimentation	Primaire: 220/240 V ca Secondaire: 18 V ca / 14 VA
Alimentation du système	13,6 V cc / 800 mA
Batteries de secours	Max. 16 Ah/12 V au plomb
Entrées	6 zones d'alarme sur centrale 4 zones d'alarme sur clavier CD 3048S33/3049S33 1 zone antisabotage 1 entrée défaut de communication (Résistance fin de ligne des entrées 4K7 ± 2%)
Sorties	1 sirène extérieure; 800 - 1000 mA 1 sirène intérieure; 800 - 1000 mA 4 sorties programmables; 100 mA / 1 sortie relais contact sec inverseur
Dimensions	Centrale: 315 x 385 x 88 mm (L x H x P); 1.25 mm acier doux Clavier à distance: 160 x 120 x 35 mm (L x H x P); 3 mm ABS
Poids	4,1 kg
Couleur	Beige

→ **Comment commander**

CD 3402S3 Plus	Centrale d'alarme 6 zones avec résistance fin de ligne
CD 3008S33/3009S33	Clavier LCD à distance (connexion 4 fils)
CD 3048S33	Clavier LCD à distance avec 4 entrées (connexion 4 fils)
CD 3008-Prox	Clavier LCD à distance avec lecteur de proximité + 2 jetons de proximité
CD Prox-Key	Jeton de proximité pour clavier CD 3008-Prox
CD Prox-Key-5	Jetons de proximité avec même code
RD 6202S33	Modem/transmetteur numérique à enficher (France)

GE Interlogix France
4, rue Edmond Michelet
ZA Fontaine du Vaisseau
93360 Neuilly Plaisance
Tél. 01-49.44.89.00
Fax 01-49.44.89.01

Aritech Lyon
86, rue de la Poudrette
69100 Villeurbanne
Tél. 04-72.37.02.73
Fax 04-78.26.72.11

Aritech Marseille
Chemin de Saint-Lambert
13400 Aubagne
Tél. 04-91.43.03.17
Fax 04-91.43.32.93

A.D.S.
ZA de Montredon
17, avenue d'Hermès
31240 L'Union
Tél. 05-34.25.06.06
Fax 05-34.25.06.07

GE Interlogix Belgium
Excelsiorlaan 45
1930 Zaventem
Tél. 02-715.89.30
Fax 02-725.20.81

GE Interlogix EMEA
Headquarters
Excelsiorlaan 28
B-1930 Zaventem
Tél. 02-725 11 20
Fax 02-721 40 47

Centres de distribution : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats Baltiques, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Suède, République Tchèque, République Slovaque.

LF CD3402S3 Rev.1 1002/F

Aritech se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.
Aritech est une marque de GE Interlogix B.V.