

Advisor Master

L'ATS1110, qui bénéficie d'une conception ergonomique moderne, est équipé d'un écran à cristaux liquides 2 x 16 caractères de texte affichés lisiblement pour les fonctions de programmation système, d'alarme et de contrôle d'accès. L'angle de vision de l'écran peut être ajusté à l'aide du clavier, tout comme le volume du buzzer interne. Quatre touches fléchées permettent à l'utilisateur de parcourir facilement les caractéristiques de programmation et d'utilisation et 6 touches de fonction supplémentaires viennent compléter cette interface conviviale. Quatre LEDs tiennent l'utilisateur informé de l'état du secteur, des défauts, du contrôle d'accès et des alarmes. La station d'armement peut indiquer l'état de 16 groupes à l'aide des 16 LEDs situés à l'avant et afficher les détails des alarmes ou un texte préprogrammé sur l'écran à cristaux liquides.

L'ATS1110 peut être installé à une distance de 1,5 km d'une centrale Advisor MASTER. L'écran et les touches à rétro-éclairage permettent d'utiliser le clavier de jour comme de nuit en offrant d'excellentes performances, même en présence d'un éclairage insuffisant. La fonctionnalité de rétro-éclairage est programmable. En l'absence d'alarme, il est possible de faire défiler, à l'aide du clavier, un texte librement programmable à l'écran. Un LED clignote en présence d'une alarme dans un groupe et s'éteint lorsque le groupe est désarmé. Il reste allumé en permanence lorsque le groupe est armé. L'ATS1110 dispose d'un circuit collecteur ouvert pour le contrôle de porte et d'une demande de sortie dédiée.



Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	9 et 14 Vcc max.
Consommation	
maxi en fonctionnement	95mA, 13.8 Vcc
Normale en fonctionnement	26mA, 13.8 Vcc
Sortie à collecteur ouvert (borne OUT)	15 Vcc max, 50mA max
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Dimensions (L/H/P), couvercle compris	92 x 165 x 25.4 mm
Température de fonctionnement	0 à +50°C
Humidité	95% sans condensation

Comment commander

ATS1110	Clavier 16 groupes, 2 x 16 caractères LCD, buzzer NF et A2P
ATS1115	Clavier 16 groupes, 2 x 16 caractères LCD et lecteur Prox intégré NF et A2P
ATS1116	Clavier 16 groupes, 4 x 16 caractères LCD et lecteur Prox intégré NF et A2P
ATS1111	Clavier 16 groupes, 4 x 16 caractères LCD, buzzer NF et A2P